Zasilacz sieciowy

Model: **AK-PD-07**



3

Kod produktu	AK-PD-07
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 0.6 A
Napięcie wyjściowe	30.45 V
Wyjściowe natężenie prądu	1.1 A
Maksymalna moc	33.49 W
Złącze zasilania	4.8 x 1.7 mm
Długość bolca	12 mm
Długość przewodu	1.8 m
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	32 x 85 x 110 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	40 x 96 x 132 mm
Waga netto	156 g
Waga brutto	189 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138330
Gwarancja	24 miesiące







Opis

Ładowarka Akyga® AK-PD-07 umożliwia **zasilanie bezprzewodowych odkurzaczy marki Dyson**. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla uszkodzonych lub zgubionych zasilaczy. Dzięki czemu mimo braku oryginalnej ładowarki dalej będziesz mógł korzystać ze swojego odkurzacza. Model został przygotowany z myślą o urządzeniach **Dyson V10, V11 i V15**, które wymagają odpowiednio dobranego napięcia oraz natężenia prądu.

Zasilacz do Dyson V10, V11 i V15

Zasilacz Akyga® AK-PD-07 dostarcza stabilne **napięcie 30,45 V** oraz **prąd o wartości 1,1 A**. Takie parametry odpowiadają wymaganiom wybranych modeli Dyson V10 V11 V15 i są niezbędne do zapewnienia skutecznego procesu ładowania. Odpowiednie napięcie wyjściowe pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji baterii odkurzacza oraz ogranicza ryzyko wynikające z zastosowania niedopasowanego źródła zasilania.
Ładowarka do odkurzacza Dyson AK-PD-07 nie jest akcesorium uniwersalnym. W zależności od generacji urządzenia mogą zmieniać napięcie, natężenie prądu, rodzaj baterii i złącze. Dlatego ładowarkę należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi wersjami odkurzacza Dyson.

Dopasowane złącze 4.8x1.7 mm

Ładowarka posiada **złącze o wymiarach 4,8 × 1,7 mm**, które doskonale pasuje do wskazanych modeli odkurzaczy Dyson V10, V11 i V15. Prawidłowo dobrane złącze pozwala stabilnie podłączyć zasilacz do swojego odkurzacza i rozpocząć ładowanie bez stosowania dodatkowych adapterów. Trzeba jednak pamiętać, że sam wygląd wtyczki nie potwierdza jeszcze zgodności z konkretnym modelem.

Jak dobrać ładowarkę do odkurzacza Dyson?

Wybierając ładowarkę do odkurzacza, nie należy kierować się wyłącznie wyglądem wtyczki. Najważniejsze są napięcie, prąd, rodzaj złącza, kod części oraz model odkurzacza. Ładowarka do Dyson V10 V11 wykorzystuje zwykle napięcie 30,45 V i maksymalny prąd 1,1 A. Te wartości są zgodne z parametrami modelu Akyga® AK-PD-07.

Praktyczny zamiennik uszkodzonego zasilacza

Uszkodzony kabel, ułamana końcówka lub awaria elektroniki zasilacza mogą powodować brak ładowania odkurzacza. W takiej sytuacji Akyga® AK-PD-07 stanowi doskonałą alternatywę dla uszkodzonych i zgubionych zasilaczy. Zasilacz sieciowy pozwala ponownie korzystać ze swojego odkurzacza.

3

Czy można dokupić ładowarkę do odkurzacza?

Tak. Ładowarka do odkurzacza może zostać dokupiona jako zamiennik oryginalnego akcesorium lub jako dodatkowy zasilacz. Przed zakupem trzeba sprawdzić napięcie, natężenie prądu, model odkurzacza i rozmiar złącza. Akyga® AK-PD-07 jest przeznaczona do zasilania kompatybilnych modeli Dyson V10, V11 i V15 oraz zapewnia optymalne parametry dla wskazanej grupy urządzeń.

Czy ładowarka Akyga AK-PD-07 pasuje do stacji ładowania Dyson?

Nie. Ładowarka Akyga® AK-PD-07 jest przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do odkurzacza Dyson. Nie pasuje do stacji ładowania ani uchwytu ściennego. Przed zakupem upewnij się, że szukasz zasilacza podłączanego bezpośrednio do urządzenia.

Czy odkurzacz Dyson może być cały czas podłączony do ładowarki?

Sposób ładowania zależy od konkretnego modelu odkurzacza Dyson i zaleceń jego producenta. Wiele urządzeń może pozostawać w stacji dokującej po zakończeniu ładowania, jednak zasilacz, przewód i bateria muszą być sprawne. W przypadku przegrzewania, uszkodzenia kabla, nietypowego zapachu lub braku ładowania należy odłączyć ładowarkę i sprawdzić stan urządzenia.

Jak długo trwa ładowanie?

Czas ładowania jest porównywalny z czasem ładowania przy użyciu oryginalnego zasilacza i wynosi do około 4 godzin do pełnego naładowania. Optymalne parametry 30,45 V / 1,1 A zapewniają skuteczny proces ładowania bez ryzyka dla ogniw.

Czy ładowarka jest bezpieczna dla baterii?

Tak. Zasilacz wyposażono w zabezpieczenie OVP chroniące przed przepięciem, zabezpieczenie OCP chroniące przed nadmiernym prądem oraz zabezpieczenie OTP chroniące przed przegrzaniem. Posiada II klasę ochronności, a jego obudowę wykonano z wytrzymałego materiału ABS. Produkt spełnia wymagania CE, RoHS i REACH.