

Miernik cęgowy UT210A



ZAKRESY POMIAROWE

Natężenie prądu zmiennego AC: 2 A/ 20 A/ 200 A $\pm(2,5\%+20)$

DODATKOWE FUNKCJE

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis wartości maksymalnej
Podświetlany ekran LCD
Automatyczne wyłączenie: po ok. 15 minutach
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: $\leq 2,5$ V
Maksymalny odczyt: 2000

CECHY OGÓLNE

Liczba pomiarów: 2 ~ 3/s
Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)
Rozwarcie szczęk: 16 mm
Rozmiar wyświetlacza: 39,3 x 26,5 mm
Wymiary: 158 x 60 x 33,5 mm
Waga: 150 g